

## POCKET-4300

### Vattentät bärbar VHF radio

- 5 Watts sändareffekt
- Alla internationella kanaler
- Kan programmeras med fritidsfiskekanaler
- 10 kanalers minn
- Vattentät
- Skanning av alla kanaler, normal och prioriterad skanning
- Direktval av kanal 16
- Dubbel- och trippelvakt
- Batteri: Ni-Mh 7.2 V (1 400 mA)
- Batteritid: mer än 24 timmar på standby
- Knapplås
- Batteriladdningsindikator
- Bakgrundsbelyst display
- Gummiantenn

#### Tilbehör som ingår:

- 1 x 220V batteriladdare
- 1 x Ni-Mh batteri
- 1 x Batteribox för 6 x AA
- 1 x Bältesclips och handledsrem

#### Extra tilbehör:

- Laddare för cigarettuttag (12V)
- Öronsnäcka / mikrofon
- Vattentät väska



**Tekniska specifikationer****Allmänt**

Kanaler.....	Alla Internationella kanaler
Frekvenstyp.....	Phase Lock Loop
Antennimpedans.....	50 Ohm
Spänning .....	7.2VDC
Drifttemperaturer .....	-20°C to +59°C
Dimensioner (HBD) (med 7.2V batteripack) .....	148mm(H) x 60mm(B) x 39mm(D)
Vikt (med 7.2V batteripack).....	421.5g

**Sändare**

Frekvensområde.....	TX 156.025~157.425 MHz
Uteffekt .....	0.8 eller 5 Watt
Modulationstyp.....	FM

**Mottagare**

Frekvensområde.....	RX 156.300~162.000 MHz
Känslighet vid 12dB Sinad.....	0.5µV
Squelchkänslighet.....	-12dBµV
Högtalarens utgångseffekt .....	250mW
Intern modulaion .....	70dB
Brusreducering.....	40dB
Mottagarens bandbredd .....	+/- 7.0KHz minimum

Återförsäljare: